

जोडपत्र - ४

विश्वासाहता निर्देशांकांच्या संबंधातील कामगिरीचा नमुना
वितरण परवानाधारकाने आयोगाला सादर करावयाच्या तिमाही अहवालाचा नमुना
(१) प्रणालीच्या सरासरी व्यत्ययाच्या कालावधी निर्देशांक (एस ए आय डी आय)

जानेवारी ते मार्च २०२१

अ.क्र.	महिना	एन आय = "आय" फीडरवरील मोठ्या व्यत्ययाचा अनुभव घेतलेल्या ग्राहकांची संख्या	आर आय = "आय" फीडरवरील प्रत्येक व्यत्ययानंतर विजेचा पुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी लागलेला वेळ	एनटी = वितरण परवानाधारकांच्या क्षेत्रातील एकूण ग्राहकांची संख्या	(कृषि फीडर्स वगळून) सर्व फीडर्ससाठी बेरीज (आरआय*) एनआय)	एस ए आय डी आय = (६)/(५)
१	२	३	४	५	६	७
१	जानेवारी २१	१८८९९५	२२.२८	१०३९६४५	४२१०३२९	४.०५
२	फेब्रुवारी २१	२३१८७७	२०.४०	१०३९६४५	४७३१०६३	४.५५
३	मार्च २१	२७८६४३	२३.९६	१०३९६४५	६६७६०९३	६.४२
	एकूण	६९९५१५	२२.३३	१०३९६४५	१५६१७४८४	१५.०२

(२) प्रणालीच्या सरासरी व्यत्ययाच्या वारंवारतेचा निर्देशांक (एस ए आय एफ आय)

अ.क्र.	महिना	एन आय = "आय" फीडरवरील मोठ्या व्यत्ययाचा अनुभव घेतलेल्या ग्राहकांची संख्या	व्यत्ययाचा अनुभव घेतलेल्या "आय" फीडर्सच्या ग्राहकांची संख्या = बेरीज एन आय	एनटी = वितरण परवानाधारकांच्या क्षेत्रातील एकूण ग्राहकांची संख्या	एस ए आय एफ आय = (४)/(५)
१	२	३	४	५	६
१	जानेवारी २१	१८८९९५	१८८९९५	१०३९६४५	०.१८
२	फेब्रुवारी २१	२३१८७७	२३१८७७	१०३९६४५	०.२२
३	मार्च २१	२७८६४३	२७८६४३	१०३९६४५	०.२७
	एकूण	६९९५१५	६९९५१५	१०३९६४५	०.६७

(३) ग्राहकांच्या सरासरी व्यत्ययाच्या वारंवारतेचा निर्देशांक (सी ए आय डी आय)

अ.क्र.	महिना	एस ए आय डी आय	एस ए आय एफ आय	एस ए आय डी आय / एस ए आय एफ आय
१	जानेवारी २१	४.०५	०.१८	२२.२८
२	फेब्रुवारी २१	४.५५	०.२२	२०.४०
३	मार्च २१	६.४२	०.२७	२३.९६
	एकूण	१५.०२	०.६७	२२.३३